

E92)	平刺畳検知光電センサが働いています	[原因] ミシン走行原点又は、ミシン走行前進限にて畳検知光電センサが働いています [処置方法] 一時停止スイッチを押した状態で、畳検知光電センサが働いている原因を確認して下さい i) ゴミ等の付着、センサの取付状態を確認して下さい ii) センサの感度調整 iii) 上記 i)、ii) が問題なければセンサの故障か電線の短絡が考えられます 異常を除いた後、機械周囲の安全を確認の上、原点復帰、を行って下さい
------	-------------------	--